●製品の特徴

ハイパワーＬＥＤを搭載したハイスペック高輝度Round Light UP。オートプリセットモードやＤＭＸモードを搭載し、コントローラーが無くても使用できるほか、専用プラットフォームで開発された本格派プロフェッショナルシリーズです。

●おもな仕様

1：DMX512コントロールモード
2：本体制御モード
3：マスター/スレーブモード
　Auto On Line
4：静音設計
5：アルミニウム合金ボディ

●同梱物

1：本体
2：電源ケーブル
3：3心→2芯変換プラグ
4：専用ブラケット
5：取扱説明書

本製品Round Light UPは壁や床、天井などの面に対し、その一面を染める照明に適しております。また、配線処理を行えば屋外での使用もでき、木や屋外装飾などとても手軽におしゃれなライトアップを実現致します！初めての方でも手軽に操作でき、照明効果はプロレベルの性能を発揮する、とても優れた演出照明機材ですので、正しい設置と操作で末永くご使用頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

●製品の概要

1：LEDフルカラー（RGB）
2：118：高輝度ハイパワー1W ＬＥＤ12個
　　赤6個　緑6個　青6個
　136：高輝度ハイパワー1W ＬＥＤ36個
　　赤12個　緑12個　青12個
3：消費電力[最大]：118:23W　136：55W
4：本体：アルミニウム合金
5：照射距離118：20メートル以上(最大値:15°)
　　136：20メートル以上(最大値:15°)
6：118：H181 / W170(mm)/2.35kg±5%
　136：H194 / W210(mm)/3.17kg±5%
7：防滴仕様(別途配線処理が必要です)

●製品の使い方

●ＤＭＸモード

3chによるDMX512モード

CHANNEL 1		CHANNEL 2		CHANNEL 3	
Data	Function	Data	Function	Data	Function
0~255	Brightness of Red	0~255	Brightness of Green	0~255	Brightness of Blue

※DMX512モードでの使用には専用コントローラーが必要です。複数台でのDMXコントローラーのセットアップには知識を有した方や販売店にご相談ください。
※DMXケーブルは110Ωの専用ケーブルをお薦めします。信号線のトラブルによる操作不能は故障ではありません。(バグリなど)

●製品の使い方

●本体制御モード
　本体のボタンを押す事により色々な照射を楽しめます。

右図の３ケタ（ＰＸＹ)のデジタルパネル(以下パネル)と２つのボタンで構成されます。またパネルはＤＭＸモードと本体制御モードとの二種類の画面構成です。

Ａのボタンを押していくとパネルのＰＸＹと順番に点滅箇所が移動します。本体制御モードは、まずＰの欄にＰを表示させます。そしてＸの欄が点滅するようにＡボタンを押して行きます。
そしてＸの欄で色やモードを選択します。選択後、そのまま１０秒間待つと点滅が終わり点灯になります。点灯で確定となります。次にＹの欄で強弱を選択します。Ｙ欄の選択終了後、そのまま１０秒間待つと点滅が終わり点灯になります。点灯で確定となります。そしてそのままご使用頂けます。

Function and parameter sheet:

X value	Y value
1-static red	1~9 class gray degree
2-static green	1~9 class gray degree
3-static yellow	1~9 class gray degree
4-static blue	1~9 class gray degree
5-static purple	1~9 class gray degree
6-static cyan	1~9 class gray degree
7-static white	1~9 class gray degree
8-multicolor changing	1~9 class speed
9-multicolor fading	1~9 class speed
A-multicolor flashing	1~9 class speed

●おねがい

●本体に貼りつけてあるシリアルナンバーは剥がさないでください。剥がされると製品保証対象外となります。また、本説明書と保証書の注意書きと合わせて御確認頂き、正しい使用方法でご使用頂きますようお願い申し上げます。
●専用ブラケットは取外し可能です。また、本製品を吊り下げて設置及び使用頂く時には専用ブラケットを二つ以上を使用して二点吊りで設置頂くほか、セーフティーケーブル(別売)を正確に必ず取り付けて下さい、セーフティーケーブルはたるみが無いように取り付けてください。
●製品の機能などは改良のため変更されている場合があります。そのため、技術的なデータおよび製品の図面・写真が実際と異なる場合があります。

●定期清掃のお願い

※パネル面の汚れがひどい場合、光源からの光が乱反射して内部の熱が高温になりLED素子を痛めます。その結果、本来の寿命を維持できないばかりか火災や故障の原因となりますので、最低でも1ヶ月に1度は表面の清掃をお願いします。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて汚れを拭き取ってください。また一年に一回は演出照明技術者による点検をお願いします。なお天井や頭上に設置されている場合には取付箇所のゆるみなどの点検を一ヶ月に一度お願いします。(点検期間は適正取付･使用時)